

APORT620 网络串口转换器



10/100Mbps LAN连接
 2个隔离RS232串口
 6个RS232串口
 使用以Linux为基础的系统板
 ★比16位元CPU再高性能的32位100MHz RISC CPU
 ★自动搜寻10/100Mbps Ethernet接口
 ★支持Windows 7虚拟COM端口驱动
 ★支持WIN NT/2000/XP/Vista虚拟COM端口驱动
 ★支持UNIX & Linux real TTY驱动
 ★支持TCP server/Client模式
 ★支持UDP send/receive模式
 ★支持WEB,TELNET及终端机方式进行设定安装
 ★支持地电位隔离RS232接口

APORT620 网络串口转换器规格

硬件兼容性

- + CPU: 32位的100MHz MIPS CPU
- + 闪存: 16M位字节
- + 内存: 16M位字节

LAN连接

- + 界面: 10/100Mbps 100BaseT
- + 连接口: RJ45

序列串口

- + 界面: 第1个至第6个串口是RS232
第7个及第8个串口是地电位隔离RS232界面
- + 连接口: DB9公头(针头)连接
- + 串口数: 8个
- + 速率: 高达230400bps
注意: 第1个串口与控制台串口共享

软件兼容性

- + TCP/IP或UDP/IP连接
- + Windows 7支持虚拟COM端口驱动
- + WIN NT/2000/XP/Vista支持虚拟COM端口驱动
- + LINUX real TTY驱动
- + SCO UNIX real TTY驱动

电源供应

- + 5VDC @ 1200mA

外观尺寸

- + 205 × 135 × 48mm

使用环境

- + 工作温度: 0°C到55°C
- + 工作湿度: 10% 到 95% RH
- + 存储温度: 0°C到65°C
- + 存储湿度: 5% 到 95% RH

其它相关产品

- + APOR200: IP转2个RS232串口转换器
- + APORT020: IP转2个地电位隔离RS232串口转换器
- + APORT101: IP转1个RS232及1个地电位隔离RS422/485
串口转换器
- + APORT400: IP转4个RS232串口转换器
- + APORT040: IP转4个地电位隔离RS232串口转换器

- + APORT202: IP转2个RS232及2个地电位隔离RS422/485
串口转换器
- + APORT022: IP转2个地电位隔离RS232串口及2个地电位
隔离RS422/485串口转换器
- + APORT800: IP转8个RS232串口转换器
- + APORT602: IP转6个RS232及2个地电位隔离RS422/485
串口转换器